

Sesa (10.243.39.50)

Entroncamento novo do servidor físico:

Tronco troncosipsesa4

- Foi feito um novo entroncamento da sesa, substituindo o anterior para ser entroncado diretamente na telefonia, sem passar por nenhum outro mediador.
- Este tronco se chama "troncosipsesa4"
- Por conta de um impedimento de typagem no campo de tech prefix, a tech foi configurada diretamente no código então poderá se perder caso haja algum reload de tronco em tela.

TECH PREFIX móvel: **50005*031**

TECH PREFIX local: **50005***

- use o comando "nano /etc/asterisk/extensions_out.conf" para entrar no arquivo
- modifique os dois primeiros exten do contexto "[sip-sesa4]" com a tech móvel e os dois últimos com a tech local

O contexto deve ficar assim:

```
[snt-sesa4]
exten => _XXXXXXXX,1,Noop(S - Contexto: 9 - Organização: 1 - Desc: Sainte sesa 4)
same => n,Set(__EXTENPRC=${EXTEN})
same => n,Set(__ID_LINK=${CHANNEL(LINKEDID)})
same => n,Set(__ID_ORGANIZACAO=1)
same => n,Set(__TIPOCALL=S)
same => n,Set(CHANNEL(accountcode)=S::${EXTEN}::${CHANNEL(LINKEDID)}::1)
same =>
n,AGI(script.php,insCallSainte,${EXTEN},${CHANNEL(LINKEDID)},{CDR(uniqueid)},{CDR(src)},{CDR(dst)},1
,${v_id_pc},${v_id_pe},${v_id_pessoa},${v_numero})
same =>
n(protocolo),Agi(script.php,insProtocolo,${EXTENPRC},${ID_LINK},{CDR(uniqueid)},S,${id_call},{ID_ORGANI
ZACAO},${ID_PC},${ID_TRONCO},${ID_WORKFLOW})
same => n,Set(__PROTOCOLO=${ret_protocolo})
same => n(blacklist),Agi(script.php,actBlacklistSainte,${EXTEN},${ID_LINK},{EXTEN},,,,,vblacklist,)
same => n,Gotoif("${vblacklist}" = "1")?encerrar)
same => n(discar),Noop(Sem conf de Bina: 62)
same => n,Set(__ID_PC=2)
```

```

same => n,Set(__ID_TRONCO=62)
same => n,Set(__TELEFONE=50005*${EXTEN})
same => n,Dial(SIP/50005*${EXTEN}@troncosipsesa4,45,tTkKU(gravacao))
same => n(encerrar),HangUp()

exten => _9XXXXXXXX,1,Noop(S - 9 - 1 - Sainte sesa 4)
same => n,Set(__EXTENPRC=${EXTEN})
same => n,Set(__ID_LINK=${CHANNEL(LINKEDID)})
same => n,Set(__ID_ORGANIZACAO=1)
same => n,Set(__TIPOCALL=S)
same => n,Set(CHANNEL(accountcode)=S::${EXTEN}::${CHANNEL(LINKEDID)}::1)
same =>
n,AGI(script.php,insCallSainte,${EXTEN},${CHANNEL(LINKEDID)},{CDR(uniqueid)},{CDR(src)},{CDR(dst)},1
,${v_id_pc},${v_id_pe},${v_id_pessoa},${v_numero})
same =>
n(protocolo),Agi(script.php,insProtocolo,${EXTENPRC},${ID_LINK},{CDR(uniqueid)},S,${id_call},{ID_ORGANI
ZACAO},${ID_PC},${ID_TRONCO},${ID_WORKFLOW})
same => n,Set(__PROTOCOLO=${ret_protocolo})
same => n(blacklist),Agi(script.php,actBlacklistSainte,${EXTEN},${ID_LINK},${EXTEN},,,,,vblacklist,)
same => n,Gotoif("${vblacklist}" = "1")?encerrar)
same => n(disca),Noop(Sem conf de Bina: 62)
same => n,Set(__ID_PC=2)
same => n,Set(__ID_TRONCO=62)
same => n,Set(__TELEFONE=50005*${EXTEN})
same => n,Dial(SIP/50005*${EXTEN}@troncosipsesa4,45,tTkKU(gravacao))
same => n(encerrar),HangUp()

exten => _0ZZXXXXXXXX,1,Noop(S - 9 - 1 - Sainte sesa 4)
same => n,Set(__EXTENPRC=${EXTEN})
same => n,Set(__ID_LINK=${CHANNEL(LINKEDID)})
same => n,Set(__ID_ORGANIZACAO=1)
same => n,Set(__TIPOCALL=S)
same => n,Set(CHANNEL(accountcode)=S::${EXTEN:1}::${CHANNEL(LINKEDID)}::1)
same =>
n,AGI(script.php,insCallSainte,${EXTEN},${CHANNEL(LINKEDID)},{CDR(uniqueid)},{CDR(src)},{CDR(dst)},1
,${v_id_pc},${v_id_pe},${v_id_pessoa},${v_numero})
same =>
n(protocolo),Agi(script.php,insProtocolo,${EXTENPRC},${ID_LINK},{CDR(uniqueid)},S,${id_call},{ID_ORGANI
ZACAO},${ID_PC},${ID_TRONCO},${ID_WORKFLOW})
same => n,Set(__PROTOCOLO=${ret_protocolo})
same => n(blacklist),Agi(script.php,actBlacklistSainte,${EXTEN},${ID_LINK},${EXTEN:1},,,,,vblacklist,)

```

```

same => n,Gotoif("${vblacklist}" = "1"?encerrar)
same => n(discar),Noop(Sem conf de Bina: 62)
same => n,Set(__ID_PC=2)
same => n,Set(__ID_TRONCO=62)
same => n,Set(__TELEFONE=50005*031${EXTEN:1})
same => n,Dial(SIP/50005*031${EXTEN:1}@troncosipsesa4,45,tTkKU(gravacao))
same => n(encerrar),HangUp()

exten => _0ZZ9XXXXXXXX,1,Noop(S - 9 - 1 - Sainte sesa 4)
same => n,Set(__EXTENPRC=${EXTEN})
same => n,Set(__ID_LINK=${CHANNEL(LINKEDID)})
same => n,Set(__ID_ORGANIZACAO=1)
same => n,Set(__TIPOCALL=S)
same => n,Set(CHANNEL(accountcode)=S:${EXTEN:1}::${CHANNEL(LINKEDID)}::1)
same =>
n,AGI(script.php,insCallSainte,${EXTEN},${CHANNEL(LINKEDID)},{CDR(uniqueid)},{CDR(src)},{CDR(dst)},1
,${v_id_pc},${v_id_pe},${v_id_pessoa},${v_numero})
same
=>n(protocolo),Agi(script.php,insProtocolo,${EXTENPRC},${ID_LINK},{CDR(uniqueid)},S,${id_call},${ID_ORG
ANIZACAO},${ID_PC},${ID_TRONCO},${ID_WORKFLOW})
same => n,Set(__PROTOCOLO=${ret_protocolo})
same => n(blacklist),Agi(script.php,actBlacklistSainte,${EXTEN},${ID_LINK},${EXTEN:1},,,,,vblacklist,)
same => n,Gotoif("${vblacklist}" = "1"?encerrar)
same => n(discar),Noop(Sem conf de Bina: 62)
same => n,Set(__ID_PC=2)
same => n,Set(__ID_TRONCO=62)
same => n,Set(__TELEFONE=50005*031${EXTEN:1})
same => n,Dial(SIP/50005*031${EXTEN:1}@troncosipsesa4,45,tTkKU(gravacao))
same => n(encerrar),HangUp()

```

Revision #2

Created 23 January 2026 21:25:36 by Matheus Lima

Updated 27 January 2026 12:11:26 by Matheus Lima